

Détecteurs de passage, sonneries et transformateurs



0 419 21



0 419 12



0 412 43

Réf. Détecteurs de passage

- 0 419 21** Pour magasin, hall d'entrée
Détecteur infrarouge IP 42 - IK 04
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Possibilité de raccorder un ou plusieurs détecteurs avec un ou plusieurs carillons électromécaniques réf. 0 416 51
Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes
- 0 419 12** **Barrière optique IP 67 - IK 08**
Alimentation 24 à 230 VA~ - 50/60 Hz ou 12 à 48 V=
- 0 419 00** Compatible avec tous les carillons filaires et sonneries Legrand
Temporisation entre 2 détections : environ 7 secondes
Livré avec réflecteur et équerre de fixation
Distance maximum entre la barrière et le réflecteur : 6 mètres
- 0 419 02** **Contacts de portes - U max. : 30 V**
Contact feuillure - contact ouvert porte fermée et fermé si porte ouverte
Encastrement 70 x 10 mm
Commande TBTS de carillon, sonnerie ou voyant (30 V maxi)
- 0 419 02** Contact de passage - contact fermé au passage de la porte
Dimensions 90 x 10 mm
Commande TBTS de carillon, sonnerie ou voyant (30 V maxi)



Sonneries Lido

- 0 412 19** Fixation à vis en saillie
Coloris blanc. IP 20 - IK 04
Alimentation 8 V~ - 50/60 Hz
Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25
Niveau sonore : 79 dB à 1 m
Dim. : 95 x 61 x 33 mm
Fonctionne avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47 sans lampe (p. 678)
- 0 412 21** Alimentation 230 V~ - direct 50/60 Hz
Classe II. Niveau sonore : 80 dB à 1 m
Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir réf. 0 416 46 sans lampe (p. 678)
Dim. : 95 x 61 x 33 mm
- 0 412 43** Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz avec transformateur incorporé
Classe II. Niveau sonore : 80 dB à 1 m
Dim. : 135 x 88 x 48 mm
Fonctionne avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47 sans lampe (p. 678)

Transformateurs

- Conformes à la norme IEC 61 558 - 2 - 8
Protégés contre les courts-circuits et les surcharges
Fixation murale à vis
- | | Tension au secondaire V~ | Intensité A | Puissance VA | Long. (mm) | Dim. Prof. (mm) | Haut. (mm) |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| 0 420 15 | 8 | 0,5 | 4 | 92 | 56 | 42 |
| 0 420 25 | 12/8 | 1 | 12 | 92 | 56 | 42 |
| 0 420 27 | 12/8 | 2 - 3 | 24 | 102 | 68 | 42 |
| 0 420 34 | 24/12 | 1 - 1,5 | 24-18 | 102 | 68 | 42 |

Dispositifs d'alarme de fumée (DAF)

Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)



0 405 28



0 405 10

Certifiés conformes à la norme NF EN 14604
Permettent de répondre aux exigences de l'article R. 142-2 du décret n°2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation

Réf. Dispositif d'alarme de fumée - Stand alone

- 0 405 17** **DAAF "long life"**
Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale
Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
Livré avec chevilles, vis de fixation et piles
Equipé :
- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs
- d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempestif
- une fonction antivol (idéal pour le locatif)
Alimentation : pile lithium (fournie). Autonomie 10 ans
- 0 405 28** **Dispositif d'alarme de fumée interconnectable radio "long life"**
DAAF "long life"
Certifié NF DAAF. Fixation plafond ou murale
Dimensions : diamètre 110 mm - hauteur 61 mm
Technologie radio 868 MHz. Portée 100 m en champ libre
Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 dispositifs radio réf. 0 405 28 ou réf. 0 405 14
Livré avec chevilles, vis de fixation et piles
Equipés :
- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs
- d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du produit et de neutraliser une fausse alarme fonction silence : 10 min
- d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif). Autonomie 10 ans

Accessoires

- 0 405 14** **Relais actionneur radio**
Ce dispositif fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28
Permet d'actionner un flash, une électrovanne ou tout autre dispositif par contact RCT
Liaison radio (portée 100 m en champ libre) entre le DAAF et le relais actionneur, puis liaison filaire entre le relais et le dispositif à actionner. Tension d'alimentation : 12 V=
- 0 405 10** **Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore**
IP65 - IK 07
Intensité lumineuse : 2 à 150 cd (réglable par switch)
Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante. Eclair de couleur blanche - fréquence : 1 Hz
Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs réf. 0 405 10
Niveau sonore <60 dB à 2 m (son débrayable)
Alimentation 230 V secourue par batteries (fournies)
Se câble sur relais actionneur interconnectable réf. 0 405 14
Fonctionne avec les DAAF interconnectables réf. 0 405 28
Dimensions : diamètre 122 mm - hauteur 85 mm
(Livré avec 2 PE pour assurer l'IP 65)